CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA
PODLEGAJĄCA
TERMOMODERNIZACJI

CZĘŚĆ PODLEGAJĄCA
PRZEBUDOWIE
I ROZBUDOWIE

Nr pomesz czenia	Nazwa pomieszczenia	Eckl/Enorm
0.14	Szatnia	248/200
0.24	Komunikacja	217/200
0.25	Komunikacja	238/200
0.26	Klasa II	541/500, 341/300
0.27	Szatnia	247/200
0.28	Klasa I	538/500, 369/300
0.29	Sala do zajęć sensorycznych	382/300
0.30	Klasa 0	540/500, 350/300
0.31	Sekretariat/Archiwum	531/500
0.32	Gabinet dyrektora	522/500
0.33	Kotłownia	311/200
0.34	WC męskie	249/200
0.35	Pom. gospodarcze	218/200

Nr pomesz czenia	Nazwa pomieszczenia	Eckl/Enorm
0.01	Hall	241/200
0.02	WC dla niepeln.	247/200
0.03	Pom. Socjalne	268/200
0.04	Rozdzielnia posiłków	541/500
0.05	Zmywalnia	341/200
0.06	Korytarz	215/150
0.07	WC damskie	301/200
0.08	WC meskie	287/200
0.09	Magazyn	259/200
0.10	Toaleta	267/200
0.11	Pokój trenera	345/300
0.12	Pom. psychologa	541/500
0.13	Gabinet lekarski	527/500
0.14	Pom. harcerzy	361/300
0.15	Szatnia	308/200
0.16	Umywalnia	281/200
0.17	Szatnia	308/200
0.18	Umywalnia	281/200
0.19	Pom. gospodarcze	241/200
0.20	Sala sportowa	548/500
0.21	Hol	252/200
0.22	Jadalnia	315/200
0.23	Świetlica	369/300

Należy wymienić zabezpieczenia obwodów oświetleniowych na zabezpieczenia różnicowo – nadprądowe o charakterystyce C i prądzie znamionowym 16A. Do jednego obwodu podłączyć nie więcej niż 15 opraw (w części istniejacej).



WYKONANIE INSTALACJI:

1. INSTALACJE ODBIORCZE WYKONAĆ W UKŁADZIE TN–S.
2. OCHRONA OD PORAŻEŃ PRZY DOTYKU POŚREDNIM–SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA I WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE.
3. INSTALACJE WYKONAĆ W KORYTKACH KABLOWYCH NAD SUFITAMI PODWIESZONYMI ORAZ W TYNKU; OSPRZĘT P/T.
4. INSTALACJE OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO WYKONAĆ PRZEWODEM N2XH–J O PRZEKROJU ŻYŁ 1,5mm2.
5. WYSOKOŚĆ MONTAŻOWA OPRZĘTU OŚW.:
   – ŁĄCZNIKI OŚWIETLENIA h=1,5m
6. POWIĄZANIE OPRAW Z ICH ŁĄCZNIKIEM LUB CZUJNIKIEM RUCHU, OZNACZONO MAŁYMI LITERAMI.
7. PRZYKŁADOWE OZNACZENIE "RG/1" OZNACZA OBWÓD NR 1 Z ROZDZ. RG
8. WSZYSTKIE OPRAWY AWARYJNE ORAZ EWAKUACYJNE NALEŻY PODŁĄCZYĆ DODATKOWYM PRZEWODEM DO PUSZKI INSTALACYJNEJ OBWODU OŚWIETLENIOWEGO PODSTAWOWEGO DANEGO POMIESZCZENIA Z PRZED ŁĄCZNIKA
9. PRZEJŚCIA KABLI I PRZEWODÓW PRZEZ ŚCIANY POŻAROWE NALEŻY USZCZELNIĆ MASĄ O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ RÓWNEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ŚCIANY.
10. ROZMIESZCZENIE WENTYLATORÓW NALEŻY PORÓWNAĆ Z PROJEKTEM WENTYLACJI.
11. WYSOKOŚĆ MONTAŻU OPRAW EWAKUACYJNYCH ZGODNA Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI.

LEGENDA:

- Wentylator w toaletach zafączany wraz z oświetleniem, działający 3 minuty po wyłączeniu oświetlenia
- PRZYCISK DZWONKOWY ZWIERNY

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155

" UTWÓR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE "

PROJEKT:

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKUŁACH WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI

LOKALIZACJA INWESTYCJI: **Skuły**
ul. Mszczonowska 3
96-321 Żabia Wola
dz. nr e. 34; obręb 0030 jedn. ewid.: 14052_2 Żabia Wola, obręb: 0030 Skuły

TYTUŁ RYSUNKU: **RZUT PARTERU INSTALACJE OŚWIETLENIA**

SKALA: **1:100**

DATA: **Maj 2019**

BRANŻA: **INSTALACJE ELEKTRYCZNE** PODPIS:

FAZA: **PW**

PROJEKTANT: Janusz Bojanowski	upr. bud.195/68, 248/89 Wł, w specjalności instalacji, sieci urządzeń elektrycznych		NR RYSUNKU: **E4**
ASYSTENT PROJ: mgr inż. Robert Nawrot			
SPRAWDZAJĄCY: inż. Zbigniew Wojnarowski	upr. bud. GP II-8346-263/76 w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakr. sieci elektrycznych bez ograniczeń		NR STRONY: